

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: T-Mobile Germany

JAVA-Settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	T-Mobile JAVA
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	30 Sek.
1b. GPRS Daten	
GPRS deaktiviert	Nein
APN	wap.t-d1.de
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	t-d1 [Kleinbuchstaben]
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	wap [Kleinbuchstaben]
DNS 1 (optional)	leer
DNS 2 (optional)	leer
1c. CSD Daten	
Einwahlnummer	+ 49 171 2524120
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	t-d1 [Kleinbuchstaben]
Passwort	wap [Kleinbuchstaben]

WAP- and GPRS-settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	T-Mobile W@P
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	193.254.160.002
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	193.254.160.002
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.t-d1.de/
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+49 171 2524120
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	t-d1 [Kleinbuchstaben]
Passwort	wap [Kleinbuchstaben]
1c. GPRS Daten	
APN	wap.t-d1.de
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	t-d1 [Kleinbuchstaben]
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	wap [Kleinbuchstaben]
AKTIVIERT	JA

Germany: E-Plus

JAVA -Settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	E-Plus JAVA
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. GPRS Daten	
GPRS deaktiviert	NEIN
APN	internet.eplus.de (Kleinbuchstaben)
Benutzer (max. 32 Zeichen)	eplus (Kleinbuchstaben)
Passwort (max. 32 Zeichen)	internet (Kleinbuchstaben)
DNS 1 (optional)	212.023.097.002
DNS 2 (optional)	212.023.097.002
1c. CSD Daten	
Einwahlnummer	+49177123100
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	(leer)
Passwort	(leer)

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	E-Plus-WAP
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	212.023.097.009
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	212.023.097.009
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.eplus.de/
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+49 177 123999
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	eplus (Kleinbuchstaben)
Passwort	wap (Kleinbuchstaben)
1c. GPRS Daten	
APN	wap.eplus.de
Benutzer (max. 32 Zeichen)	eplus (Kleinbuchstaben)
Passwort (max. 32 Zeichen)	wap (Kleinbuchstaben)
DEAKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA
Session mode	permanent

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: O2 GPRS

JAVA-Settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	o2 GPRS
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	180 Sek.
1b. GPRS Daten	
GPRS Deaktiviert	NEIN
APN	internet
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	(leer)
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	(leer)
DNS 1 (optional)	195.182.096.028
DNS 2 (optional)	195.182.096.061
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+49179464638
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	go@mobile.de
Passwort	internet

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	o2 GPRS
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	195.182.114.052
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	195.182.114.052
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.o2online.de/
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	(leer)
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	(leer)
Passwort	(leer)
1c. GPRS Daten	
APN	wap.viaginterkom.de
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	(leer)
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	(leer)
DEAKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: O2 GSM

Dieses Gerät unterstützt kein JAVA

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	o2 GSM
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	193.096.115.033
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	193.096.115.033
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.o2online.de/
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+4917946927
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	go@wap.de
Passwort	o2
1c. GPRS Daten	
APN	(leer)
Benutzer (max. 32 Zeichen)	(leer)
Passwort (max. 32 Zeichen)	(leer)
DEAKTIVIERT	JA
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	NEIN

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Debitel

JAVA-Settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. GPRS Daten	
GPRS Deaktiviert	JA
APN	
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	
DNS 1 (optional)	(leer)
DNS 2 (optional)	(leer)
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+491712522212
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	debitel
Passwort	wap

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	193.168.128.127
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	193.168.128.127
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.jamba.de/
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+4917222212
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	debitel (Kleinbuchstaben)
Passwort	wap (Kleinbuchstaben)
1c. GPRS Daten	
APN	(leer)
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	(leer)
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	(leer)
DEAKTIVIERT	JA
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Debitel D1

JAVA -Settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP D1
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. GPRS Daten	
GPRS Deaktiviert	Nein
APN	wap.t-d1.de
Benutzer (max. 32 Zeichen)	
Passwort (max. 32 Zeichen)	
DNS 1 (optional)	(leer)
DNS 2 (optional)	(leer)
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+491712522212
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	debitel
Passwort	wap

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP D1
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	193.168.128.127
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	193.168.128.127
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.jamba.de/
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+491712522212
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	debitel (Kleinbuchstaben)
Passwort	wap (Kleinbuchstaben)
1c. GPRS Daten	
APN	internet.t-d1.de (Kleinbuchstaben)
Benutzer (max. 32 Zeichen)	(leer)
Passwort (max. 32 Zeichen)	(leer)
DEAKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Debitel D2

JAVA-Settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP D2
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. GPRS Daten	
GPRS Deaktiviert	NEIN
APN	volume.d2gprs.de
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	d2 (Kleinbuchstaben)
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	wap (Kleinbuchstaben)
DNS 1 (optional)	139.7.30.125
DNS 2 (optional)	139.7.30.126
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+4917222212
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	debitel
Passwort	wap

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP D2
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	193.168.128.127
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	193.168.128.127
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.jamba.de/
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+4917222212
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	debitel (Kleinbuchstaben)
Passwort	wap (Kleinbuchstaben)
1c. GPRS Daten	
APN	volume.d2gprs.de (Kleinbuchstaben)
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	d2 (Kleinbuchstaben)
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	wap (Kleinbuchstaben)
DEAKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Debitel E-Plus

JAVA-Settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP eplus
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. GPRS Parameter	
GPRS Deaktiviert	NEIN
APN	wap.eplus.de
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	eplus
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	wap (Kleinbuchstaben)
DNS 1 (optional)	212.023.097.009
DNS 2 (optional)	(leer)
1b. CSD Parameter	
Einwahlnummer	+49177 22212
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	debitel
Passwort	wap

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP eplus
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	193.168.128.127
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	193.168.128.127
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.jamba.de/
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+4917722212
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	debitel (Kleinbuchstaben)
Passwort	wap (Kleinbuchstaben)
1c. GPRS Daten	
APN	wap.eplus.de (Kleinbuchstaben)
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	eplus (Kleinbuchstaben)
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	wap (Kleinbuchstaben)
DEAKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Debitel O2

JAVA Profiles / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP Viag
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. GPRS Daten	
GPRS Deaktiviert	NEIN
APN	internet
Benutzer (max. 32 Zeichen)	(leer)
Passwort (max. 32 Zeichen)	(leer)
DNS 1 (optional)	195.182.096.028
DNS 2 (optional)	195.182.096.061
1c. CSD Daten	
Einwahlnummer	+49179464638
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	go@mobile.de
Passwort	internet

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	Jamba! WAP Viag
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	195.182.114.052
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	193.096.115.033
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.jamba.de/
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+4917946927
Verbindungstyp (analog, digital)	digital
Benutzer	go@wap.de
Passwort	interkom (Kleinbuchstaben)
1c. GPRS Daten	
APN	wap.viaginterkom.de (Kleinbuchstaben)
Benutzer (max. 32 Zeichen)	(leer)
Passwort (max. 32 Zeichen)	(leer)
DEAKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Vodafone D2 WAP

JAVA Profiles / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	VD2-JAVA
1a. HTTP Parameter	
Abbruchzeit	60 Sek.
1b. GPRS Daten	
GPRS deaktiviert	No
APN	volume.d2gprs.de [Kleinbuchstaben]
Benutzer (max. 32 Zeichen)	
Password (max. 32 Zeichen)	
DNS 1 (optional)	139.7.30.125
DNS 2 (optional)	139.7.30.126
1c. CSD Daten	
Einwahlnummer	+49172229000
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	
Password	

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	VD2-WAP
1a. WAP Parameters	
IP-Adresse	139.007.029.001
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	010.001.032.010
2. IP-Port	9201
Startseite	http://vodafone-wap.de
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+49 172 2290100
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	
Password	
1c. GPRS Daten	
APN	volume.d2gprs.de
Benutzer (max. 32 Zeichen)	
Password (max. 32 Zeichen)	
DEAKTIVIERT	NEIN
1d. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Vodafone D2 WAP Infusio

Dieses Gerät unterstützt kein JAVA

WAP- and GPRS-settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	VD2-WAP
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	139.007.029.001
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	010.001.032.010
2. IP-Port	9201
Startseite	http://vodafone-wap.de
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	[leer]
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	[leer]
Passwort	[leer]
1c. GPRS Daten	
APN	wap.vodafone.de
Benutzer (max. 32 Zeichen)	[leer]
Password (text of max. 32 letters (intern)., 16 (China))	[leer]
ACTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

Germany: Vodafone D2 WAP CSD

WAP- and GPRS-settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	VD2-WAP CSD
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	139.007.029.001
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	010.001.032.010
2. IP-Port	9201
Startseite	http://vodafone-wap.de
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	+49 1722290100
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	[leer]
Passwort	[leer]

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

1c. GPRS Daten	
APN	[leer]
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	[leer]
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	[leer]
ACTIVIERT	JA
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

Germany: Vodafone D2 WAP CSD

Dieses Gerät unterstützt kein JAVA

WAP- and GPRS-settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	VD2-WAP Secure
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	139.007.029.001
IP-Port	9203
2. IP-Adresse	010.001.032.010
2. IP-Port	9203
Startseite	http://vodafone-wap.de
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Eiwahlnummer	[leer]
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	[leer]
Passwort	[leer]
1c. GPRS Daten	
APN	wap.vodafone.de
Benutzer (<i>max. 32 Zeichen</i>)	[leer]
Passwort (<i>max. 32 Zeichen</i>)	[leer]
AKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Vodafone D2 WAP Secure

Dieses Gerät unterstützt kein JAVA

WAP- and GPRS-settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	VD2-WAP Secure
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	139.007.029.001
IP-Port	9203
2. IP-Adresse	010.001.032.010
2. IP-Port	9203
Startseite	http://vodafone-wap.de
Abbruchzeit	120 sec.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	[leer]
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
User name	[leer]
Password	[leer]
1c. GPRS Daten	
APN	wap.vodafone.de
Benutzer (max. 32 Zeichen)	[leer]
Password (max. 32 Zeichen)	[leer]
AKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	Ja

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Vodafone D2 WAP 2

Dieses Gerät unterstützt kein JAVA

WAP- and GPRS-settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	VD2-WAP 2
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	139.007.029.001
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	010.001.032.010
2. Port	9201
Startseite	http://vodafone-wap.de/wml/index.wml?p=2
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	[leer]
Zugangstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	[leer]
Passwort	[leer]
1c. GPRS Daten	
APN	wap.vodafone.de
Benutzer (<i>max. 32 letters (intern)., 16 (China)</i>)	[leer]
Passwort (<i>text of max. 32 letters (intern)., 16 (China)</i>)	[leer]
AKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

SIEMENS

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Vodafone D2 WAP 3

Dieses Gerät unterstützt kein JAVA

WAP- and GPRS-settings / Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	VD2-WAP 3
1a. WAP Parameter	
IP-Adresse	139.007.029.001
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	010.001.032.010
2. IP-Port	9201
Startseite	http://vodafone-wap.de/wml/index.wml?p=3
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	[leer]
Zugangstyp (analog, digital)	ISDN
User name	[leer]
Password	[leer]
1c. GPRS Daten	
APN	wap.vodafone.de
Benutzer (max. 32 Zeichen)	[leer]
Password (max. 32 Zeichen)	[leer]
AKTIVIERT	NEIN
1c. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA

Java-, WAP- und GPRS Einstellungen

Germany: Loop GPRS

Dieses Gerät unterstützt kein JAVA

WAP & GPRS Settings /Germany

1. Portaleinstellungen	
Profilname	o2 LOOP GPRS
1a. WAP Parameterr	
IP-Adresse	195.182.114.114
IP-Port	9201
2. IP-Adresse	195.182.114.114
2. IP-Port	9201
Startseite	http://wap.o2online.de/
Abbruchzeit	120 Sek.
1b. CSD Daten	
Einwahlnummer	
Verbindungstyp (analog, digital)	ISDN
Benutzer	
Passwort	
1c. GPRS Daten	
APN	owap.interkom.de [small letters]
Benutzer (max. 32 Zeichen)	
Passwort (max. 32 Zeichen)	
DEAKTIVIERT	NEIN
1d. Zusätzliche Optionen	
Portaleinstellungen vom Benutzer veränderbar	JA